

Dimmer-Kompatibilitätsliste

Dimmbare LED-Produkte:

LEDLUX linear LH (Version 01)
instalight 4020 LH (Version 01)
instalight 1060 LH (Version 01)

Art.-Nr.:

LL LH ... 01
il 4020 LH ... 01
il 1060 LH ... 01



Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung der aufgelisteten Dimmer und LED-Produkte beachten.

Zerstörungsgefahr bei falscher Lastart. Vor Inbetriebnahme richtige Lastart einstellen.

Die hier aufgelisteten Dimmer sind für den Betrieb des oben genannten LED-Produktes von Insta freigegeben. Der Dimmbetrieb ist ausdrücklich nur für die LED-Produkte zulässig, bei denen Typ und Version mit den hier angegebenen Informationen übereinstimmen.

Hier nicht aufgelistete Dimmer dürfen nicht in Kombination mit dem genannten Produkt verwendet werden!

Bezeichnung	Art.-Nr.	Hersteller	Lastart	minimale Helligkeit ¹⁾	zul. Maximallast ²⁾
Uni-LED-Dimmeinsatz	238500	Gira	Phasenabschnitt LED	31%	108 W (≈ 11 m)
LED-Universal-Tastdimmer	1224LEDUDE	Jung	Phasenabschnitt LED	31%	108 W (≈ 11 m)
Funk-Dimmaktor 1fach Mini	542000	Gira	Phasenabschnitt LED	43%	190 W (≈ 19 m)
Funk-Universaldimmer	FM UD 20250 UP	Jung	Phasenabschnitt LED	43%	190 W (≈ 19 m)
Funk-Dimmaktor 1fach REG	543000	Gira	Phasenabschnitt LED	49%	200 W (≈ 20 m)
Funk-Universaldimmer REG, 1-kanalig	FM UD 5500 REG	Jung	Phasenabschnitt LED	49%	200 W (≈ 20 m)
Funk-Dimmaktor 4fach REG	543100	Gira	Phasenabschnitt LED	36%	190 W (≈ 19 m)
Funk-Universaldimmer REG, 4-kanalig	FM UD 420250 REG	Jung	Phasenabschnitt LED	36%	190 W (≈ 19 m)
Dimmaktor 1fach	2171 00	Gira	In ETS wählen: LED (Phasenabschnitt)	30%	200 W (≈ 20 m)
Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller 1fach	3901REGHE	Jung	In ETS wählen: LED (Phasenabschnitt)	30%	200 W (≈ 20 m)
Dimmaktor 2fach	2172 00	Gira	In ETS wählen: LED (Phasenabschnitt)	33%	200 W (≈ 20 m)
Universal-Dimmaktor 2fach	3902REGHE	Jung	In ETS wählen: LED (Phasenabschnitt)	33%	200 W (≈ 20 m)
Dimmaktor 4fach	2174 00	Gira	In ETS wählen: LED (Phasenabschnitt)	31%	200 W (≈ 20 m)
Universal-Dimmaktor 4fach	3904REGHE	Jung	In ETS wählen: LED (Phasenabschnitt)	31%	200 W (≈ 20 m)
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	Osram	Phasenabschnitt LED	29%	175 W (≈ 20 m)

- 1) Bei Unterschreiten der minimalen Helligkeit beginnt das LED-Produkt sichtbar zu flackern. Da die Wahrnehmung von Helligkeitsschwankungen subjektiv ist, kann dieser Wert in der Realität leicht abweichen. Es wird daher empfohlen, die Minimalhelligkeit im verwendeten Dimmer auf einen Wert zu speichern, bei dem noch kein sichtbares Flackern der LED auftritt.
- 2) Die angegebene Maximallast gilt ausschließlich für den Betrieb in Kombination mit den hier benannten LED-Produkten. Die Maximallast für den Anschluss anderer HV-LED-Lampen kann erheblich abweichen, und ist der Bedienungsanleitung des Dimmers zu entnehmen.